

## Installering og indstilling af Tænd/Sluk enheder i kontrolpanelet.

Dine tænd/sluk enheder hedder Plug i det nye kontrolpanel, du kan se om du har nogen enheder på din konto ved at logge ind på det onlinekontrolpanel – Enhedsstyring, kan du se dine enheder der kan du gå videre til **PUNKT 2**.

**VIGTIGT !!! hav tålmodighed under installeringen for mange kommandoer på en gang stresser systemet**

### PUNKT 1- Indlæring af nye enheder:

- Log ind på det nye onlinekontrolpanel
- Vælg enhedsstyring
- Scroll ned til lokal adgang
- Tryk på øjet for at se din personlige kode
- Kopier den personlige kode
- Tryk på http linket en ny side åbnes

The screenshot shows the control panel interface. On the left, there is a list of devices: 'Lampe Gang' (status: OK), 'Mie Fjernbetjening' (status: Warning), 'Nicki Fjernbetjening' (status: Warning), and 'Røgsensor gang' (status: OK). On the right, there is a 'Forbindelsesparametre' (Connection Parameters) section. A dropdown menu is open, showing options: 'Min bruger', 'Personliggørelse', 'Enhedsstyring', 'System historik', and 'Logud'. Below the dropdown, the 'Lokal enhedsadgang' (Local Device Access) section is highlighted with a yellow circle. It contains the following information: URL: <http://192.168.1.97:53080/>, Brugernavn: admin, and Kodeord: XXXXXX.

Din centralenhed:



### Welcome, please login to control your alarm panel.

**I'm a new customer**  
Register for Alarm Panel

**I'm already a customer**  
Enter Alarm Panel

A Windows Security dialog box for Microsoft Edge. It displays the message: 'Serveren 192.168.1.97 beder om dit brugernavn og din adgangskode. Serveren rapporterer, at den er fra WebPanel. Advarsel! Dit brugernavn og din adgangskode sendes ved hjælp af grundlæggende godkendelse på en forbindelse, der ikke er sikker.' Below the message, there are input fields for 'admin' and a masked password field. At the bottom, there are 'OK' and 'Annuller' buttons.

The screenshot shows the CSide login page. The navigation menu on the left is highlighted with a yellow circle, showing options: Home, Welcome, Panel Condition, Bypass, History Records, PIN Code, Panel Settings, Date & Time, Sensor, PPS, Surveillance, Network Settings, System Settings, System Management, and Logout. On the right, there is a 'Welcome to Alarm Panel!' section with system information: Firmware revision: CTC-1716 1.0.40\_A 11735E230, Public IP Address: 93.166.142.250, Internal IP Address: 192.168.1.97, and MAC Address: 00:1D:94:02:77:61. At the bottom right, it says '©2010 CSide'.

## Installering og indstilling af Tænd/Sluk enheder i kontrolpanelet.

- Tryk på I'm already a customer
- Login med bruger: **admin**
- Indsæt koden du kopieret
- Vælg PSS i menuen til venstre
- Vælg Learn PSS
- Indsæt tænd/sluk enheden i stikkontakten
- Når tænd/sluk stopper med at blinke er den klar til indlæring.
- Tryk og hold knappen inden i 10 sek. slip knappen vil nu blinke.
- Tryk på Learn i kontrolpanelet, og tænd/sluk enheden kommer frem.
- Går tilbage til Kontrolpanelet og tryk på synkroniseringsenhed og Plug 1 kommer frem. Her kan enheden omdøbes ved at trykke på den og tryk rediger.

The screenshot shows a control panel interface for a user named 'mie.aagaard@hotmail.com'. The interface is divided into several sections:

- Device List:** A list of devices with status indicators (green checkmarks for 'Havedør', 'Hoveddør', 'Plug 1', 'Røgsensor gang'; yellow triangles for 'Mie Fjernbetjening', 'Nicki Fjernbetjening').
- MAC-adresse:** 00:1D:94:02:77:61
- Placering:** Mie & Nicki Aagaard
- Status:** Aktiveringstilstand (green checkmark), Forbindelsesstatus (green checkmark, 2 minutter siden), Sidste synkroniseringsdato (green checkmark, 2 minutter siden). A 'Synkroniseringsenhed' button is visible.
- Forbindelsesparametre:** Offentlig IP (93.166.142.250), Offentlig port (53080).
- Pas på os:** A list of devices with status indicators (green checkmarks for 'Bertas værelse', 'Betjeningpanel', 'Havedør', 'Hoveddør', 'Akvarium', 'Røgsensor gang'; yellow triangles for 'Mie Fjernbetjening', 'Nicki Fjernbetjening').
- AKVARIUM:** A detailed view of the 'Akvarium' device. It shows details such as 'Navn' (Akvarium), 'Type' (Plug), 'Adresse' (Plug\_1), 'Rum' (Stue), 'Favorit' (dropdown arrow), 'Status' (Arbejder - green checkmark, Batteri - green checkmark). 'Fjern' and 'Redigér' buttons are at the bottom.

Du er nu klar til at indstille dine tænd/sluk enheders timer funktion.

Installering og indstilling af Tænd/Sluk enheder i kontrolpanelet.

## PUNKT 2 -Homekontrol indstilling af Scenarie:

- Gå til indstillinger – Start med at slette de betegnelser der står i forvejen så sider er blank.
- Klik på tilføj for at oprettet et nyt scenarie (*du skal oprettet både et Tænd scenarie og et Sluk scenarie*)
- Vælg enhed, opret navn- Godmorgen Fisk og vælg handlingen ON for at tænde og tryk gem.
- Klik på tilføj for at oprettet et nyt scenarie (*du skal oprettet både et Tænd scenarie og et Sluk scenarie*)
- Vælg enhed, opret navn- Godnat Fisk og vælg handlingen OFF for at slukke og tryk gem.

Nu har du oprettet scenarier på din enhed og er klar til at administrere i din kalender, har du flere enheder skal dette gøres for hver enkelt enhed.

The screenshot displays the 'Redigér Scenarie' (Edit Scenario) interface in a web application. It is divided into three horizontal sections, each showing a different scenario configuration.

**Top Section: 'Godmorgen Fisk'**

- Navn:** Godmorgen Fisk
- Vælg den ønskede enhed der skal kontrolleres samt funktionen af denne:**
- Enheder:**
  - Akvarium (ON)
  - Kaffe (OFF)
  - Lampe (OFF)
- Buttons:** Afbryd (Cancel), Gem (Save)

**Middle Section: 'Godnat Fisk'**

- Navn:** Godnat Fisk
- Vælg den ønskede enhed der skal kontrolleres samt funktionen af denne:**
- Enheder:**
  - Akvarium (OFF)
  - Kaffe (OFF)
  - Lampe (OFF)
- Buttons:** Afbryd (Cancel), Gem (Save)

**Bottom Section: 'Godnat Fisk' (Duplicate)**

- Navn:** Godnat Fisk
- Vælg den ønskede enhed der skal kontrolleres samt funktionen af denne:**
- Enheder:**
  - Akvarium (OFF)
  - Kaffe (OFF)
  - Lampe (OFF)
- Buttons:** Afbryd (Cancel), Gem (Save)

The interface includes a sidebar on the left with navigation options: DASHBOARD, BRUGERVEJLEDNING, MIN ALARM, TÆND / SLUK ENHEDER, HISTORIK, LYS ENHEDER, HVEM SKAL HAVE BESKED, and VEJRET. The 'TÆND / SLUK ENHEDER' and 'LYS ENHEDER' sections are highlighted in orange. The main content area has tabs for 'Scenarier' and 'Sensor indstillinger'.

## PUNKT 3 – Homekontrol indstillingen af Kalender

- Aktiver kalender ved at tryk ON
- Tryk på Tilføj
- Vælg enhed / dage og angiv tidspunkt tryk gem – Husk at du skal angive tidspunkt for både tænd og sluk.

